Escritório: Rua Caminho do Pilar, 1665 - CEP: 09190-000
Manutenção: Rua Guaporé, 55 - CEP: 09190-240
Santo André - SP
Telefone: (+55 11) 4426-4544

www.electralight.com.br
vendas@electralight.com.br

ELECTRA LIGHT®

QUALIDADE E CONFIABILIDADE ABSOLUTA

MANUAL

CORTINA DE LED

CORTINA DE LED

INSTRUÇÕES DE USO E OPERAÇÃO

1) INTRODUÇÃO GERAL

Este equipamento foi desenvolvido dentro das normas e especificações elétricas, atendendo rigorosamente as relações de tensão, corrente e construção física. Desenvolve com total confiabilidade o controle de canais com resposta precisa e uniforme.

2) DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

A CORTINA DE LED por sua construção em série é feita em VELUDO NEGRO e LED's nas cores RGBW, ligada a um módulo DMX com endereçamento digital, bi-volt (90~240V) automático e baixo consumo de energia.
Seu padrão de confecção é 6,0x4,0 m com reforço e ilhoses em 3 extremidades e forro fixado com velcro para facilitar manutenção e lavagem do produto.

3) DISTRIBUIÇÃO DOS CANAIS DMX:

CANAL 01 - RED
CANAL 02 - GREEN
CANAL 03 - BLUE
CANAL 04 - WHITE
CANAL 05 - STROBO

4) LIGANDO A CORTINA DE LED:

Após fixar a CORTINA DE LED, ligue o cabo da mesma no MÓDULO DMX (POWER LED) e certifique-se que a trava do pino está bem fixada.
Ligue o plugue de A/C do módulo DMX a uma fonte de energia (90~240V / 60Hz).
Através das setas no Módulo DMX ⇧ ⇩, avance ou recue os canais, quando chegar no número desejado pare de pressionar a seta, o display irá começar a piscar; Tecle E.
Ligue o **CABO DMX** da mesa (console) ao **MÓDULO DMX** da cortina e faça o **PATCH** em sua mesa ou utilize os canais de **DIMMER (05 Canais)**.
Pronto, sua **Cortina de LED** já está apta a ser controlada por **qualquer console DMX** conectado a mesma.

5) ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Quando for requisitado o serviço técnico, entre em contato com seu representante ou assistência ao consumidor mais próximo ELECTRALIGHT®.
Para endereços, acesse nosso site: **www.electralight.com.br**
Será sempre necessário a cópia da **Nota Fiscal** do produto quando este for encaminhado para assistência técnica
Despesas de envio/transporte, são por conta do proprietário do produto.
Os problemas deverão ser descritos ao representante ou assistência técnica da ELECTRALIGHT®, além disso, deve-se anotar o número de série do equipamento, nome, endereço, telefone e e-mail atualizado do proprietário.

RESUMO TÉCNICO:

CANAIS:	05 - Com Patch para mesa Avolites, inclusive Shape
CONSUMO:	90 W
POTÊNCIA DO LED:	7.000 CD
TOTAL DE LED's	1008 - (252Red - 252Green - 252Blue - 252White) 252 Clusters RGBW
DIÂMETRO DO LED:	05 mm
COMUNICAÇÃO:	DMX 512 (Cannon 3 pinos)
ALIMENTAÇÃO:	90~240V (Automático)
FREQUÊNCIA:	50~60 Hz
CONEXÕES DE SAÍDA:	Plug Mini-Din 5P com trava.
ITENS INCLUSOS:	01 Cortina 6,0 x 4,0 m 01 Módulo DMX 01 Bag para transporte 01 Manual de instruções

Agradecemos por sua opção em adquirir nossos produtos.
Conheça nossa linha de equipamentos e acessórios e saiba porque o mercado profissional agora está optando por produtos ELECTRALIGHT®.

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

EMPRESA/NOME: ______________________________
ENDEREÇO:______________________ BAIRRO: __________
CIDADE:______________________ UF:______ CEP: __________
TELEFONE: (____) ______________ FAX: (____) ______________
E-MAIL: ______________________ CONTATO: ______________
CNPJ/CPF:______________________ I.E./RG:______________
DATA DE AQUISIÇÃO: ____/____/____ LOJA: ______________

NÚMERO DE SÉRIE: ____________________